


1. Общие сведения

Денежный ящик (ДЯ) предназначен для хранения денежной наличности при расчетах с населением с применением контрольно-кассовой техники (ККТ). Денежный ящик может использоваться без ограничения с любым видом ККТ от автономных касс до фискальных регистраторов (ФР). Корпус ДЯ выполнен из металла в пожаробезопасном исполнении. ДЯ выпускается в различных вариантах исполнения:

- с механическим замком;
- с механическим и электромагнитным замком.

2. Основные технические характеристики ДЯ

Параметр	4К	4М	5К	5М	 <p>RJ12 (6P6C)</p> <p>Контакты катушки управления:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Shtrih «1-5» • Epson «2-4»
Количество отсеков для купюр	4		5		
Количество отсеков для монет	8		8		
Габаритные размеры (ШхГхВ), мм	350x405x90		410x420x100		
Масса нетто, кг, не более	4,6	4	7,6	6,3	
Масса брутто кг, не более	5,3	5,2	8,6	7,2	
Распайка интерфейсного разъема	Shtrih/ Epson	-	Shtrih/ Epson	-	
Тип интерфейсного разъема	RJ12	-	RJ12	-	

3. Комплектация

- Денежный ящик — 1шт
- Ключи — 2шт.
- Паспорт изделия — 1шт

4. Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует работоспособность денежного ящика в течении 12 месяцев со дня продажи. Потребитель лишается права на гарантийное обслуживание:

- при нарушении правил транспортирования, хранения и эксплуатации;
- при наличии механических повреждений деталей и узлов.

5. Правила хранения и транспортировки

Денежные ящики должны храниться в картонной упаковке в помещениях с относительной влажности не более 85 % и температурой от +5 до +35 С. В местах хранения не должно быть агрессивных примесей, вызывающих коррозию. Денежные ящики могут транспортироваться любым закрытым видом транспорта в соответствии с требованиями ГОСТ 23088-80, ГОСТ 12977-84, а также правилами перевозки грузов, действующими на соответствующем виде транспорта.

6. Свидетельство об упаковке

Ящик денежный FORT _____
 упакован согласно конструкторской документации .
 Дата упаковки « _____ » _____ 20____ г.
 Упаковку произвел _____
 (подпись, ФИО)

7. Правила эксплуатации

Ящик предназначен для эксплуатации при температуре окружающего воздуха от 0 до +40 С, относительной влажности от 40 до 80 % и атмосферном давлении в пределах от 84 до 107 кПа. Для ДЯ с электромагнитным замком предусмотрена возможность ручного открытия при отсутствии питания.